

JAZE

Made in Japan

ZETA Alliance

Made in Japan

Mote (中継器)

Mod: JZMT91A1

(RFアンテナ内蔵)

JZMT92A1

(RFアンテナ外付)

凸版印刷株式会社 ZETA通信モジュール搭載

電波法 工事設計認証番号：006-000704

電気通信事業法 認証番号：D20-0196001(※)

※JAZE AP(JZAP91A1)の子機として

仕様一覧

製品名: JZMT91A1, JZMT92A1

| 項目 | 仕様 | 備考 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 電源 | DC 5V | ACアダプタ |
| 待機電流 | ≤ 1.5 mA | - |
| 動作電流 | ≤ 70 mA | - |
| 動作周波数 | 920MHz | - |
| 通信プロトコル | ZETA | ZETA-PまたはZETA-S |
| ピーク変動 | 1ppm | - |
| 変調 | 2-FSK/2-GFSK/PSK | - |
| データ転送速度 | 300/600 bps | プロトコルタイプに依存 |
| 受信感度 | -130dBm@300bps | ± 2 dBm(Typical) |
| 送信出力 | 13dBm(20mW) | RF 1チャンネル |
| 双方向通信 | 半二重通信(デフォルト) | - |
| 動作温度 | -20~60°C | - |
| 保存温度 | -30~70°C | - |
| 使用環境 | 完全屋内仕様 | 屋外での使用不可 |
| セキュリティ | アクセス認証,データ暗号化等 | - |
| サイズ | 100×100×23(mm) 100g | - |
| アンテナ締付トルク | ≤ 0.9 N | トルクレンチ使用の事 |
| 付属品 | RFアンテナ, ACアダプタ | JZMT91A1はアンテナ内蔵 |

※仕様は予告なく変更される場合があります。

2022年7月 V1.4

製造・販売元

株式会社ギブテック

〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺 1-2-3 アーシスビル 7F

TEL:044-952-0807 | FAX:044-952-0109 | URL: www.giv-tech.co.jp