

ZETA92JP Smart Door Sensor

Mod : DMZ1ZT92

技適(工事設計認証)取得済 番号 006-000527



ZETA 通信を利用したワイヤレス磁気接点検出器。
 ホールセンサーを用いて、ドアの開閉状態検出を実現
 します。
 検出した開閉状態信号と開放時間を、AP(基地局)に
 リアルタイム送信します。

特徴

高感度 @-132dBm
 簡単導入、低消費電力

用途

ドア開閉 検出
 ドア使用ログデータ収集

| 電気的特性 | |
|-----------|---------|
| 電源電圧 | DC 3.3V |
| 待機電流 | < 5uA |
| 動作電流 | < 60mA |
| IoT プロトコル | ZETA |
| アンテナ利得 | 2dBi |
| 送信出力 | 13dBm |
| 定在波比(SWR) | ≦ 2.0 |
| 周波数帯 | 920MHz |
| 検出間隔 | 随時 |

| 物理的特性 | |
|-------|-------------------|
| サイズ | 83×58×34(mm)突起部除く |
| 外装素材 | ABS |
| アンテナ | モノポールアンテナ |

| 運用環境 | |
|------|------------|
| 使用温度 | -20°C~60°C |
| 保存温度 | -45°C~85°C |
| 相対湿度 | ≦ 90% |
| 保護等級 | IP54 |

特記事項

1. マグネットブロックの取り付け方向が正しいことを確認してください。



所在地 Software Park Phase3,A2-1302,Xiamen,China | TEL+86-592-6070310 | FAX+86-592-6070310

www.zifisense.com | info@zifisense.com

日本代理店：株式会社テクサー 〒105-0014 東京都港区芝2丁目5-19 ITOビル5階

TEL:03-6803-4317 FAX:03-6803-4318

www.techsor.co.jp | info@techsor.co.jp

ZETA アライアンス：www.zeta-alliance.org | info@zeta-alliance.jp